Tabla de contenidos

1 Introducción 2

2 Primeros pasos 3

2.1 Descripción general de las funciones 3

2.2 Requisitos del sistema 4

2.3 Primeros pasos 5

3 Funciones 6

3.1 Qué muestra la barra LED 6

3.2 Elegir qué unidades se muestran 7

3.3 Posición y apariencia 8

3.4 Inicio y área de notificación 9

4 Solución de problemas 10

5 Preguntas frecuentes 12

6 Soporte técnico y otros recursos de O&O 13

Introducción

O&O DriveLED muestra las lecturas y escrituras de las unidades en una barra LED compacta en el escritorio. Puede moverla libremente y ajustar su apariencia desde el menú contextual. Así puede ver de un vistazo si hay actividad en una unidad, sin abrir una herramienta de diagnóstico.

En este manual se explica cómo empezar, cómo leer y configurar la barra LED y qué significan los indicadores. Elija un capítulo de la barra lateral o siga uno de los enlaces a continuación.

- Primeros pasos. Iniciar y utilizar la barra por primera vez.
- Descripción general de las funciones. Encontrar la función que necesita.
- Requisitos del sistema: comprobar el acceso y los requisitos previos.
- Solución de problemas. Recuperar la barra oculta o comprobar por qué una unidad no muestra actividad.
- Preguntas frecuentes: respuestas cortas a preguntas comunes.
- Soporte técnico y otros recursos de O&O: preparar una solicitud de soporte.

Para acceder a la mayoría de los controles, haga clic con el botón derecho en la barra LED o en su icono del área de notificación de Windows.

O&O DriveLED es una aplicación gratuita. También se incluye en O&O Defrag 32.

Descripción general de las funciones

O&O DriveLED muestra la actividad de las unidades en una barra LED compacta. Puede moverla libremente y configurarla desde su menú contextual.

Característica	Capítulo
Qué muestra la barra LED	Consultar esta función
Elegir qué unidades se muestran	Consultar esta función
Posición y apariencia	Leer el capítulo
Inicio y área de notificación	Consultar esta función

Comience con Primeros pasos para una primera sesión completa. Consulte Requisitos del sistema para conocer los requisitos de acceso y funcionamiento.

Las funciones descritas corresponden a la aplicación actual. Algunas requieren determinados servicios de Windows, información del dispositivo o permisos de acceso.

Requisitos del sistema

Windows y el paquete de solicitud

Utilice el paquete que O&O Software o el producto de O&O que incluya DriveLED suministre para el equipo. La aplicación actual está diseñada para Windows 10 y Windows 11. Algunas funciones dependen de la versión del sistema, de los servicios y permisos y del hardware disponible.

La aplicación se ejecuta con la cuenta del usuario actual. Para mostrar la actividad, las unidades deben estar disponibles y Windows debe proporcionar contadores de rendimiento utilizables. Algunos tipos de unidades no los facilitan.

Antes de comenzar

Si utiliza la versión portátil, guarde la aplicación en una ubicación estable con permiso de escritura. Utilice el paquete completo que corresponda a la arquitectura del procesador. Si copia solo el ejecutable, pueden faltar componentes necesarios.

Basta con un navegador para leer este manual. La ayuda no instala la aplicación en Windows. Para abrir la ayuda en línea y las páginas de soporte se necesita acceso a la red.

Primeros pasos

Aprenda a iniciar O&O DriveLED, interpretar los indicadores y situar la barra donde no estorbe.

Utilice el paquete completo de la aplicación suministrado por O&O. No se necesitan permisos de administrador.

1. Inicie **OODriveLED.exe**. Se muestran una pequeña barra LED en el escritorio y un icono en el área de notificación de Windows.
2. Localice una unidad por su etiqueta. El indicador verde muestra las lecturas y el rojo, las escrituras.
3. Arrastre la barra hasta la posición deseada. Con **Ajustar a los bordes de la pantalla**, la barra se alinea automáticamente con el borde.
4. Haga clic con el botón derecho en la barra o su icono en el área de notificación para abrir el menú de configuración.
5. Seleccione **Siempre en primer plano**, **Modo horizontal** o **Opacidad** para ajustar la pantalla.
6. Seleccione **Ocultar barra LED** para ocultarla sin cerrar el programa. Para recuperarla, seleccione **Mostrar barra LED** desde el icono del área de notificación.

Resultado: la barra muestra la actividad de las unidades y mantiene su posición y configuración de visualización para la siguiente sesión.

Abra o copie un archivo ordinario para observar la actividad de la unidad. DriveLED solo observa la actividad; no escribe archivos de prueba para que los indicadores funcionen.

Para cerrar DriveLED por completo, seleccione **Salir**. Si desea que se inicie al abrir la sesión de Windows, consulte Inicio y área de notificación.

Qué muestra la barra LED

Cada unidad mostrada tiene dos indicadores de actividad y una etiqueta.

Indicador	Significado
Verde	Windows detecta lecturas en la unidad.
Rojo	Windows detecta escrituras en la unidad.
Ambos activos	Se detectaron lecturas y escrituras durante el intervalo de muestreo.
Indicadores tenues	Ha habido poca o ninguna actividad reciente.

El brillo varía con la actividad y disminuye gradualmente después de un pico, de modo que también resultan visibles los accesos breves. Las lecturas se toman a intervalos cortos. La barra indica actividad sin registrar cada operación individual.

Sitúe el puntero sobre una unidad para ver los datos que la identifican. La barra muestra unidades lógicas. Varias de ellas pueden corresponder a particiones del mismo dispositivo físico.

Alcance de los indicadores

La luz roja indica escritura. DriveLED no identifica qué proceso accede a la unidad, no evalúa su estado mediante SMART ni calcula la vida útil restante de una SSD. Un indicador tenue puede significar que no hay actividad o que Windows no proporciona contadores para esa unidad. Por sí solo no indica que la unidad esté desconectada.

Para un análisis de los accesos de escritura por proceso y archivo, véase O&O VisualDisk, que se suministra con O&O Defrag.

Elegir qué unidades se muestran

Para abrir el menú contextual, haga clic con el botón derecho en la barra o en su icono del área de notificación de Windows.

Lista de unidades predeterminada

Las unidades fijas se muestran de forma predeterminada. Windows también clasifica como fijos algunos discos duros externos, por lo que estos pueden aparecer aunque no haya activado las unidades externas adicionales.

Mostrar unidades externas adicionales

Active **Mostrar unidades externas adicionales** para incluir otros medios extraíbles, como memorias USB o tarjetas de memoria. DriveLED los identifica a partir de la información del dispositivo que proporciona Windows.

Mostrar otros tipos de unidades

Active **Mostrar otros tipos de unidades** para incluir, entre otras, unidades de red, ópticas y virtuales. Que una unidad aparezca en la lista no garantiza que Windows proporcione contadores utilizables para ella.

Cuando falta una unidad

Compruebe que la unidad está conectada y disponible en el Explorador de archivos. A continuación, revise estas dos opciones de menú. DriveLED actualiza su lista de unidades cuando se agregan o eliminan dispositivos. Si una unidad enumerada nunca muestra actividad, consulte Solución de problemas.

Posición y apariencia

Utilice el menú contextual de la barra o del icono en el área de notificación para configurar la apariencia. Los mismos ajustes se aplican en cualquier menú que abra.

Opción de menú	Efecto
Siempre en primer plano	Mantiene la barra por encima de las ventanas de aplicación ordinarias.
Ocultar borde	Quita el marco visible para que la barra ocupe menos espacio.
Modo horizontal	Muestra las unidades en una fila cuando está habilitado; las organiza verticalmente cuando está desactivado.
Ajustar a los bordes de la pantalla	Alinea la barra con el borde de la pantalla al moverla.
Opacidad	Permite hacer la barra más transparente o más opaca.
Ocultar barra LED / Mostrar barra LED	Oculta o muestra la barra sin cerrar la aplicación.

Arrastre la barra a un lugar donde no cubra los botones o el texto que utilice con frecuencia. Si le distrae, reduzca la opacidad u ocúltela temporalmente desde el menú contextual.

DriveLED se adapta a los temas claro, oscuro y de alto contraste de Windows. Los ajustes están en el menú contextual. No hay un cuadro de diálogo aparte con páginas General y Actualizaciones como el de otras herramientas de O&O.

Las preferencias de visualización y la posición de la barra se guardan para sesiones posteriores.

Inicio y área de notificación

Iniciar con Windows

Haga clic con el botón derecho en la barra o en su icono del área de notificación y active **Iniciar al iniciar sesión**. Así DriveLED se iniciará al abrir la sesión del usuario actual. Para desactivar el inicio automático, desmarque la misma opción.

Mantenga el ejecutable en la ubicación desde la que se habilitó el inicio automático. Para moverlo, desactive el inicio automático primero y vuelva a habilitar la opción desde la nueva ubicación.

Ocultar, mostrar o salir

Ocultar barra LED oculta la ventana y mantiene disponible el icono del área de notificación. Si Windows coloca el icono entre los ocultos, despliegue esos iconos, haga clic con el botón derecho en DriveLED y seleccione **Mostrar barra LED**.

El estado oculto se guarda, por lo que un inicio posterior puede mostrar inicialmente solo el icono en el área de notificación. Use **Salir** para cerrar el programa por completo. Salir de la sesión actual no desactiva el inicio automático.

Abrir la ayuda

Seleccione **Ayuda** en el menú contextual o pulse **F1** cuando la barra esté seleccionada. No hay cuadros de diálogo independientes de información del programa o actualización automática.

Solución de problemas

Localice el síntoma y siga los pasos que se indican. Para interpretar las luces, consulte Qué muestra la barra LED.

La barra LED no es visible aunque el programa se está ejecutando

Causa. La opción **Ocultar barra LED** conserva la barra oculta para el próximo inicio. Windows puede haber colocado el icono de DriveLED entre los iconos ocultos.

Solución:

1. Muestre los iconos ocultos del área de notificación de Windows.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono DriveLED y seleccione **Mostrar barra LED**.
3. Si la barra sigue siendo difícil de ver, aumente su opacidad o habilite **Siempre en primer plano** en el menú contextual. Consulte Posición y apariencia.

Una unidad nunca parpadea

Causa: La unidad está inactiva, o Windows no expone contadores de actividad para este tipo de unidad. Algunas unidades virtuales, ópticas y de red no suministran contadores utilizables.

Solución:

1. Abra o copie un archivo ordinario en la unidad y observe la barra.
2. Compruebe en el menú contextual si el tipo de unidad está incluido. Revise **Mostrar unidades externas adicionales** y **Mostrar otros tipos de unidades**.
3. Si la unidad aún no parpadea, Windows no informa su actividad. La ausencia de parpadeo no es un diagnóstico de hardware.

Falta una unidad en la barra

Causa. Las unidades fijas se muestran siempre. Para incluir otros tipos, como unidades extraíbles, de red, ópticas o virtuales, debe activar la opción correspondiente.

Solución:

1. Compruebe que la unidad está conectada y disponible en el Explorador de archivos.
2. Active **Mostrar unidades externas adicionales** o **Mostrar otros tipos de unidades**. Consulte Elegir qué unidades se muestran.
3. DriveLED actualiza su lista de unidades cuando se agregan o eliminan dispositivos; vuelva a conectar la unidad si aún falta.

Aparece una unidad externa aunque esté desactivada la opción para mostrar unidades externas adicionales

Causa: Windows clasifica algunos discos duros externos como unidades fijas, y las unidades fijas se incluyen de forma predeterminada.

Solución. Es el comportamiento previsto. La unidad aparece porque Windows la reconoce como fija.

DriveLED ya no se inicia con Windows

Causa: El inicio automático registra el ejecutable en su ubicación actual. Después de mover el archivo, el registro apunta a una ubicación que ya no existe.

Solución:

1. Inicie DriveLED desde la nueva ubicación.
2. Abra el menú contextual, desactive **Iniciar al iniciar sesión** y vuelva a activarlo. Consulte Inicio y área de notificación.

Una luz roja permanece encendida

Causa. La luz roja indica escritura. Windows, una aplicación o una tarea en segundo plano está escribiendo en la unidad.

Solución. No hace falta intervenir en DriveLED. Si necesita identificar el proceso que escribe, utilice una herramienta que analice los accesos por proceso y archivo, como O&O VisualDisk, que se incluye en O&O Defrag. Consulte Qué muestra la barra LED.

Preguntas frecuentes

¿La luz roja indica un problema en la unidad?

No. El rojo indica escritura y el verde, lectura. Los indicadores no diagnostican el estado de la unidad. Consulte Qué muestra la barra LED.

¿Por qué no aparece la barra al iniciar el programa?

Es posible que se haya guardado oculta. Busque el icono de DriveLED en el área de notificación, también entre los iconos ocultos, y seleccione **Mostrar barra LED**. Consulte Solución de problemas.

¿Por qué aparece una unidad externa aunque esté desactivada la opción para mostrar unidades externas adicionales?

Windows clasifica algunos discos externos como unidades fijas. DriveLED muestra las unidades fijas de forma predeterminada. Consulte Elegir qué unidades se muestran.

¿Por qué no parpadea el indicador de una unidad?

Compruebe que se está leyendo o escribiendo en la unidad y que la vista seleccionada la incluye. Algunas unidades virtuales, ópticas o de red no proporcionan los contadores necesarios. Que un indicador no parpadee no permite diagnosticar una avería. Consulte Solución de problemas.

¿Se detiene la supervisión si oculto la barra?

No. DriveLED sigue ejecutándose en el área de notificación. Utilice **Salir** para detener la aplicación.

¿Puedo ver qué aplicación está escribiendo?

No. DriveLED muestra la actividad de cada unidad sin identificar los procesos ni los archivos. Consulte Qué muestra la barra LED.

¿Cómo evito que se inicie con Windows?

Desactive **Iniciar al iniciar sesión** en el menú contextual. Salir del programa solo lo cierra durante la sesión actual. Consulte Inicio y área de notificación.

Soporte técnico y otros recursos de O&O

Esta página le indica donde encontrar ayuda con O&O DriveLED, cómo obtener una nueva versión, y que otros O&O productos existen.

Soporte técnico

- **Ayuda del programa.** Seleccione **Ayuda** en el menú contextual o pulse **F1** cuando la barra LED esté seleccionada. Consulte Solución de problemas y Preguntas frecuentes.
- **Soporte técnico de O&O.** Las páginas de soporte ofrecen información adicional y un formulario de contacto.

Preparar una solicitud de soporte

Incluya los siguientes datos en su consulta.

- Las versiones de O&O DriveLED y de Windows.
- Los pasos que llevaron al problema.
- El mensaje exacto y cualquier código de error.
- Qué unidades se muestran y qué opciones de vista están habilitadas.

Revise las capturas de pantalla y los informes antes de compartirlos. Pueden incluir etiquetas de unidades, rutas de archivos u otros datos del equipo.

Licencias y actualizaciones

El catálogo de productos de O&O ofrece descargas, descripciones e información de licencia del paquete. Si recibió la herramienta con otro producto de O&O, incluya también su nombre y versión en la consulta.

DriveLED no tiene un cuadro de actualización automática. Puede obtener una versión nueva desde la página donde descargó el paquete o junto con la actualización del producto de O&O que lo incluye.

Más de O&O

O&O Software también ofrece herramientas para copia de seguridad, recuperación, optimización de almacenamiento y administración de Windows. Elija una herramienta según la tarea en cuestión; la lectura de este manual no instala ni activa otro producto.

Producto	Finalidad
O&O Syspectr	Monitorización y gestión remota de PCs y servidores
O&O DiskImage	Copia de seguridad y recuperación de unidades y sistemas completos
O&O Defrag	Optimización de almacenamiento para PC y servidores
O&O DiskRecovery	Recuperación de archivos borrados y datos de sistemas de archivos dañados
O&O ShutUp10	Control de las opciones de privacidad de Windows.
O&O SafeErase	Eliminación segura e irrecuperable de archivos y espacio libre

Consulte todos los productos de O&O.