

Table des matieres

1 Introduction	2
2 Bien démarrer	3
2.1 Présentation des fonctionnalités	3
2.2 Configuration requise	4
2.3 Premiers pas	5
3 Fonctionnalités	6
3.1 Lire la barre de voyants	6
3.2 Choisir les lecteurs affichés	7
3.3 Position et apparence	8
3.4 Démarrage et zone de notification	9
4 Questions fréquentes	10
5 Autres ressources O&O	11
5.1 Assistance et autres produits O&O	11

Documentation d'O&O DriveLED

Gardez un œil sur l'activité des lecteurs grâce à une barre de voyants compacte, que vous pouvez déplacer et configurer depuis son menu contextuel.

Ce guide de l'utilisateur en français explique comment débiter, utiliser les principales fonctionnalités et interpréter les résultats. Choisissez un chapitre dans la barre latérale ou suivez l'un des liens ci-dessous.

- Premiers pas : effectuez votre première session.
- Présentation des fonctionnalités : trouvez la procédure adaptée.
- Configuration requise : vérifiez les droits d'accès et les prérequis.
- Questions fréquentes : trouvez des réponses aux questions courantes.
- Assistance : préparez une demande d'assistance.

La plupart des commandes se trouvent dans le menu contextuel : cliquez avec le bouton droit sur la barre de voyants ou sur son icône dans la zone de notification Windows.

L'interface propre à cette application ne dispose pas encore d'une traduction française complète. Ce manuel conserve les libellés anglais des commandes et en explique le sens en français pour vous aider à les retrouver.

Présentation des fonctionnalités

Gardez un œil sur l'activité des lecteurs grâce à une barre de voyants compacte, que vous pouvez déplacer et configurer depuis son menu contextuel.

Fonctionnalité	Mode d'emploi
Lire la barre de voyants	Lire le guide
Choisir les lecteurs affichés	Lire le guide
Position et apparence	Lire le guide
Démarrage et zone de notification	Lire le guide

Commencez par Premiers pas pour effectuer une première session complète. Consultez Configuration requise pour connaître les conditions d'accès et de fonctionnement.

Les chapitres décrivent les commandes disponibles dans l'application actuelle. Une fonction peut être indisponible si le service Windows, les informations du périphérique ou les autorisations qu'elle nécessite font défaut.

Configuration requise

Windows et le package de l'application

Utilisez le package de l'application Windows fourni pour votre ordinateur par O&O Software ou par le produit O&O qui inclut cet outil. L'application actuelle est conçue pour Windows 10 et Windows 11. Les fonctions individuelles dépendent de la version du système d'exploitation, des services, des autorisations et du matériel disponibles.

L'application démarre avec les droits de l'utilisateur actuel. L'affichage de l'activité dépend des lecteurs disponibles et des compteurs de performances Windows. Certains types de lecteurs ne fournissent pas de compteurs utilisables.

Avant de commencer

Si vous utilisez une distribution portable, conservez l'application dans un emplacement stable et accessible en écriture. Utilisez le package O&O complet adapté à l'architecture de votre ordinateur ; copier un seul fichier d'une version de développement peut omettre des composants d'exécution nécessaires.

Un navigateur suffit pour lire ce manuel en ligne. Le manuel n'installe pas lui-même l'application Windows. Un accès réseau est nécessaire pour ouvrir l'aide en ligne et les pages d'assistance.

Premiers pas

1. Lancez **OODriveLED.exe**. Une petite barre de voyants et une seule icône dans la zone de notification Windows apparaissent.
2. Repérez le libellé de votre lecteur sur la barre. Le voyant vert indique les lectures ; le voyant rouge indique les écritures.
3. Faites glisser la barre à l'endroit souhaité. Lorsque **Snap to borders** (aligner sur les bords) est activé, elle s'aligne sur le bord de l'écran.
4. Cliquez avec le bouton droit sur la barre ou sur son icône dans la zone de notification pour ouvrir le menu des réglages.
5. Choisissez **Always on top** (toujours au premier plan), **Horizontal mode** (mode horizontal) ou **Opacity** (opacité) pour adapter l'affichage.
6. Utilisez **Hide LED bar** (masquer la barre) pour la masquer tout en gardant le programme accessible dans la zone de notification. Choisissez **Show LED bar** (afficher la barre) dans cette zone pour la faire réapparaître.

Essayez d'ouvrir ou de copier un fichier ordinaire pour observer l'activité du lecteur. DriveLED se contente de l'observer ; il n'a pas besoin d'écrire des fichiers de test pour faire fonctionner les voyants.

Pour arrêter complètement DriveLED, choisissez **Exit** (quitter). Consultez Démarrage et zone de notification pour le lancer à l'ouverture de session Windows.

Lire la barre de voyants

Chaque lecteur affiché possède deux voyants d'activité et un libellé.

Voyant	Signification
Vert	Windows signale des lectures de données sur le lecteur.
Rouge	Windows signale des écritures de données sur le lecteur.
Les deux actifs	Des lectures et des écritures sont signalées pendant la période d'échantillonnage.
Voyants peu lumineux	Peu ou pas d'activité récente est signalée.

La luminosité varie avec l'activité, puis diminue après une rafale d'accès, ce qui rend les accès brefs plus visibles. L'échantillonnage est répété : la barre indique l'activité sans constituer un enregistrement exact de chaque opération.

Survolez un lecteur pour afficher ses informations d'identification. L'affichage représente les lecteurs logiques, qui peuvent être des partitions d'un même périphérique physique.

Ce que les voyants n'indiquent pas

Le rouge signifie une écriture ; ce n'est pas un voyant d'erreur. DriveLED n'identifie pas le processus responsable d'un accès, ne diagnostique pas l'état SMART et n'estime pas la durée de vie restante d'un SSD. Un voyant peu lumineux ne prouve pas qu'un lecteur est déconnecté : il peut simplement être inactif, ou Windows peut ne pas fournir ses compteurs d'activité.

Pour analyser les écritures par processus et par fichier, consultez l'outil O&O VisualDisk fourni avec O&O Defrag.

Choisir les lecteurs affichés

Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit sur la barre ou sur son icône dans la zone de notification Windows.

Liste des lecteurs par défaut

Les lecteurs fixes sont affichés par défaut. Cela peut inclure un disque dur externe que Windows classe comme lecteur fixe ; « externe » ne signifie donc pas toujours qu'un lecteur est masqué par défaut.

Afficher les lecteurs externes

Activez **View external drives** (afficher les lecteurs externes) pour inclure les supports amovibles externes tels que les clés USB et les cartes mémoire. L'application utilise les informations des périphériques pour distinguer les périphériques externes lorsque Windows les fournit.

Afficher les lecteurs virtuels

Activez **View virtual drives** (afficher les lecteurs virtuels) pour étendre la liste à d'autres types de lecteurs, notamment réseau, optiques et virtuels. La présence d'un lecteur dans la liste ne garantit pas que Windows fournisse des compteurs d'activité utilisables pour celui-ci.

Lorsqu'un lecteur manque

Vérifiez que le lecteur est connecté et accessible dans l'Explorateur de fichiers. Examinez ensuite ces deux options du menu. DriveLED actualise sa liste lors de l'ajout ou du retrait de périphériques. Si un lecteur affiché ne montre jamais d'activité, consultez la FAQ.

Position et apparence

Utilisez le menu contextuel de la barre ou de l'icône dans la zone de notification pour régler son apparence. Les mêmes réglages s'appliquent quel que soit le menu ouvert.

Option du menu	Effet
Always on top (toujours au premier plan)	Maintient la barre au-dessus des fenêtres ordinaires des applications.
Hide border (masquer la bordure)	Retire le cadre visible pour réduire l'encombrement visuel.
Horizontal mode (mode horizontal)	Affiche les lecteurs sur une ligne lorsque l'option est activée ; les dispose verticalement lorsqu'elle est désactivée.
Snap to borders (aligner sur les bords)	Aligne la barre sur les bords de l'écran lorsque vous la déplacez.
Opacity (opacité)	Règle le degré d'opacité ou de transparence de la barre.
Hide LED bar / Show LED bar (masquer / afficher la barre)	Masque ou réaffiche la barre sans quitter l'application.

Faites glisser la barre pour la déplacer. Choisissez un emplacement qui laisse visibles les boutons et les textes souvent utilisés. Si la barre vous gêne, réduisez son opacité ou masquez-la temporairement depuis le menu contextuel.

DriveLED dispose de ressources d'affichage pour les thèmes Windows clairs, sombres et à contraste élevé. Son menu contextuel habituel ne contient pas la boîte de dialogue de paramètres généraux ou de mises à jour utilisée par certains autres outils O&O.

Les préférences d'affichage et la position de la barre sont enregistrées pour les sessions suivantes.

Démarrage et zone de notification

Démarrer avec Windows

Cliquez avec le bouton droit sur la barre ou sur l'icône dans la zone de notification, puis activez **Automatic startup** (démarrage automatique). DriveLED est alors configuré pour se lancer à l'ouverture de votre session Windows. Désactivez la même option pour arrêter ce lancement automatique.

Conservez l'exécutable à l'emplacement depuis lequel vous avez activé le démarrage automatique. Pour le déplacer, désactivez d'abord le démarrage automatique, déplacez-le, puis réactivez l'option depuis le nouvel emplacement.

Masquer, afficher ou quitter

Hide LED bar (masquer la barre) masque la fenêtre tout en laissant l'icône accessible dans la zone de notification. Windows peut placer cette icône dans le volet des icônes masquées. Ouvrez ce volet, cliquez avec le bouton droit sur DriveLED, puis choisissez **Show LED bar** (afficher la barre) pour la rétablir.

L'état masqué est enregistré : au démarrage suivant, seule l'icône de notification peut donc apparaître. Utilisez **Exit** (quitter) pour fermer complètement le programme. Quitter la session actuelle ne désactive pas à lui seul le démarrage automatique.

Ouvrir l'aide

Choisissez **Help** (aide) dans le menu contextuel, ou appuyez sur **F1** lorsque la barre a le focus. L'application actuelle ne propose pas de boîte de dialogue distincte À propos ou de mise à jour automatique.

Questions fréquentes

Un voyant rouge indique-t-il un problème de lecteur ?

Non. Le rouge indique les écritures et le vert les lectures. Ces voyants ne renseignent pas sur l'état de santé du lecteur.

Pourquoi la barre est-elle absente après le lancement du programme ?

Elle a peut-être été enregistrée dans son état masqué. Recherchez l'icône de DriveLED dans la zone de notification, y compris parmi les icônes masquées de Windows, puis choisissez **Show LED bar** (afficher la barre).

Pourquoi un lecteur externe apparaît-il alors que « View external drives » est désactivé ?

Windows classe certains disques durs externes comme lecteurs fixes. Les lecteurs fixes sont inclus par défaut.

Pourquoi un lecteur ne clignote-t-il jamais ?

Vérifiez que le lecteur est actif et que l'affichage sélectionné l'inclut. Certains lecteurs virtuels, optiques ou réseau ne fournissent pas les compteurs nécessaires à l'affichage de leur activité. L'absence de clignotement n'est pas un diagnostic matériel.

Masquer la barre arrête-t-il la surveillance ?

DriveLED continue de fonctionner dans la zone de notification. Utilisez **Exit** (quitter) pour arrêter l'application.

Puis-je voir quelle application écrit ?

DriveLED affiche l'activité au niveau des lecteurs. Il ne répertorie ni les processus ni les fichiers.

Comment empêcher son lancement avec Windows ?

Décochez **Automatic startup** (démarrage automatique) dans le menu contextuel. Quitter le programme termine uniquement la session en cours.

Assistance et autres produits O&O

Obtenir de l'aide

Choisissez **Help** (aide) dans le menu contextuel, ou appuyez sur **F1** lorsque la barre de voyants a le focus.

Pour obtenir de l'assistance, consultez le support O&O Software. Indiquez :

- La version d'O&O DriveLED et votre version de Windows.
- Les étapes qui ont conduit au problème.
- Le message exact et tout code d'erreur.
- Les résultats ou extraits de journaux pertinents, s'ils sont disponibles.

Examinez les rapports et les journaux avant de les partager : ils peuvent contenir des chemins de fichiers, des noms de processus ou d'autres détails sur l'ordinateur.

Informations sur les produits

Consultez le catalogue des produits O&O pour les téléchargements, les descriptions des produits et les informations de licence du package utilisé. Si cet outil a été fourni avec un autre produit O&O, indiquez aussi le nom et la version de ce produit dans votre demande d'assistance.

O&O Software propose également des outils de sauvegarde, de récupération, d'optimisation du stockage et d'administration Windows. Choisissez un outil adapté à la tâche souhaitée ; lire ce manuel n'installe ni n'active un autre produit.