Indice

1 Introduzione 2

2 Primi passi 3

2.1 Panoramica delle funzioni 3

2.2 Requisiti di sistema 4

2.3 Primi passi 5

3 Funzionalità 6

3.1 Come leggere la barra LED 6

3.2 Scegliere le unità da visualizzare 7

3.3 Posizione e aspetto 8

3.4 Avvio e area di notifica 9

4 Risoluzione dei problemi 10

5 Domande frequenti 12

6 Assistenza e altri prodotti O&O 13

Introduzione

O&O DriveLED mostra le letture e le scritture delle unità in una piccola barra LED sul desktop. Puoi spostarla liberamente e configurarla dal menu contestuale. Ti basta un’occhiata per capire se un’unità è attiva, senza aprire uno strumento diagnostico.

Il manuale spiega come iniziare, interpretare gli indicatori e configurare la barra. Scegli un capitolo dalla barra laterale o segui uno dei collegamenti.

- Primi passi ti guida nella prima sessione.
- La panoramica delle funzioni ti aiuta a trovare la procedura adatta.
- Controlla i requisiti di sistema e i diritti necessari.
- Consulta la risoluzione dei problemi se la barra non compare o un’unità non lampeggia.
- Le domande frequenti raccolgono risposte brevi ai dubbi più comuni.
- In Assistenza e altri prodotti O&O trovi come preparare una richiesta di assistenza.

La maggior parte dei comandi è nel menu che si apre facendo clic con il pulsante destro sulla barra o sull’icona nell’area di notifica.

O&O DriveLED è freeware ed è disponibile gratuitamente. È incluso anche in O&O Defrag 32.

Panoramica delle funzioni

O&O DriveLED mostra l’attività delle unità in una piccola barra LED che puoi spostare liberamente e configurare dal menu contestuale.

Funzione	Capitolo
Interpretare la barra LED	Leggi il capitolo
Scegliere le unità da visualizzare	Leggi il capitolo
Posizione e aspetto	Leggi il capitolo
Avvio e area di notifica	Leggi il capitolo

Per una prima sessione segui i primi passi. Verifica i requisiti di sistema per i dettagli su accesso e funzionamento.

Le funzioni descritte si riferiscono alla versione corrente. Alcune dipendono da particolari servizi o autorizzazioni di Windows o dalle informazioni disponibili sul dispositivo.

Requisiti di sistema

Windows e pacchetto dell’applicazione

Usa il pacchetto Windows fornito da O&O Software o dal prodotto O&O che include DriveLED. La versione corrente è destinata a Windows 10 e 11. Le singole funzioni dipendono dalla versione del sistema operativo, dai servizi, dalle autorizzazioni e dall’hardware disponibile.

Il programma si avvia con i diritti dell’utente corrente. Per visualizzare l’attività servono unità accessibili e contatori delle prestazioni di Windows. Alcuni tipi di unità non forniscono contatori utilizzabili.

Prima dell’avvio

Se usi una distribuzione portabile, conservala in una cartella stabile in cui puoi scrivere. Usa il pacchetto O&O completo per l’architettura del processore del PC. Copiando solo l’eseguibile potresti tralasciare componenti necessari all’esecuzione.

Per leggere questo manuale basta un browser. L’apertura della guida non installa l’applicazione Windows. Per la guida online e le pagine di assistenza serve una connessione di rete.

Primi passi

In questa procedura avvierai DriveLED, leggerai gli indicatori e posizionerai la barra senza coprire le finestre che usi.

Ti occorre il pacchetto completo distribuito da O&O. Puoi eseguire il programma con i diritti di un normale utente.

1. Avvia **OODriveLED.exe**. Compariranno una piccola barra LED e un’icona nell’area di notifica di Windows.
2. Individua l’etichetta di un’unità. La spia verde segnala le letture, quella rossa le scritture.
3. Trascina la barra nel punto desiderato. Se **Aggancia ai bordi dello schermo** è attivo, si allineerà al bordo più vicino.
4. Fai clic con il pulsante destro sulla barra o sull’icona nell’area di notifica per aprire il menu delle impostazioni.
5. Regola la visualizzazione con **Sempre in primo piano**, **Modalità orizzontale** o **Opacità**.
6. Scegli **Nascondi barra LED** per nascondere la barra lasciando attivo il programma nell’area di notifica. Per ripristinarla scegli **Mostra barra LED** dal menu dell’icona.

La barra indica l’attività delle unità e conserva posizione e preferenze per la sessione successiva.

Per osservare l’attività, apri o copia un file sull’unità. DriveLED si limita a osservare gli accessi e non crea file di prova.

Per chiudere il programma scegli **Esci**. Per avviarlo all’accesso a Windows, vedi Avvio e area di notifica.

Come leggere la barra LED

Per ogni unità visualizzata compaiono un’etichetta e due indicatori di attività.

Indicatore	Significato
Verde	Windows segnala letture dall’unità.
Rosso	Windows segnala scritture sull’unità.
Entrambi accesi	Nell’intervallo di campionamento sono avvenute sia letture sia scritture.
Luce fioca	L’attività recente segnalata è scarsa o nulla.

La luminosità varia con l’attività e diminuisce gradualmente dopo una serie di accessi, così puoi notare anche quelli brevi. Il programma campiona a intervalli ravvicinati e non registra ogni singola operazione.

Porta il puntatore su un’unità per identificarla. La barra mostra le unità logiche, che possono corrispondere a partizioni dello stesso dispositivo fisico.

Limiti degli indicatori

Il rosso indica una scrittura. DriveLED non identifica il processo responsabile, non verifica lo stato SMART e non stima la vita residua di un SSD. Una luce fioca può indicare un’unità inattiva oppure l’assenza di contatori disponibili in Windows, anche se il dispositivo è collegato.

Per analizzare le scritture per processo e file, usa O&O VisualDisk, incluso in O&O Defrag.

Scegliere le unità da visualizzare

Fai clic con il pulsante destro sulla barra o sulla sua icona nell’area di notifica di Windows per aprire il menu contestuale.

Elenco predefinito delle unità

Per impostazione predefinita vengono mostrate le unità fisse. Sono compresi anche i dischi rigidi esterni che Windows classifica come fissi.

Mostrare altre unità esterne

Attiva **Mostra altre unità esterne** per includere supporti rimovibili come chiavette USB e schede di memoria. DriveLED riconosce i dispositivi esterni usando le informazioni fornite da Windows, quando disponibili.

Mostrare le unità virtuali

Attiva **Mostra altri tipi di unità** per includere anche unità di rete, ottiche e virtuali. La presenza nell’elenco non garantisce che Windows fornisca contatori di attività utilizzabili.

Se manca un’unità

Verifica che l’unità sia collegata e accessibile in Esplora file, poi controlla le due opzioni del menu. DriveLED aggiorna l’elenco quando colleghi o rimuovi dispositivi. Se l’unità compare ma non segnala mai attività, vedi Risoluzione dei problemi.

Posizione e aspetto

Puoi modificare le stesse impostazioni dal menu contestuale della barra o da quello dell’icona nell’area di notifica.

Voce del menu	Effetto
Sempre in primo piano	Mantiene la barra sopra le normali finestre delle applicazioni.
Nascondi bordo	Elimina la cornice visibile per ridurre l’ingombro della barra.
Modalità orizzontale	Dispone le unità in una riga. Disattiva l’opzione per disporle in colonna.
Aggancia ai bordi dello schermo	Allinea la barra al bordo dello schermo quando la sposti.
Opacità	Regola la trasparenza della barra.
Nascondi barra LED / Mostra barra LED	Nasconde o ripristina la barra e lascia in esecuzione il programma.

Trascina la barra in un punto in cui lasci visibili i pulsanti e il testo che usi più spesso. Se ti distrae, riduci l’opacità o nascondila temporaneamente dal menu contestuale.

DriveLED supporta i temi chiaro, scuro e a contrasto elevato di Windows. Le impostazioni si trovano nel menu contestuale. La finestra con le pagine Generale e Aggiornamenti presente in altri strumenti O&O non fa parte di DriveLED.

La posizione e le preferenze di visualizzazione vengono conservate per le sessioni successive.

Avvio e area di notifica

Avviare DriveLED con Windows

Fai clic con il pulsante destro sulla barra o sull’icona nell’area di notifica e attiva **Avvia all’accesso**. DriveLED si avvierà all’accesso dell’utente Windows corrente. Per annullare la registrazione disattiva la stessa opzione.

Lascia l’eseguibile nel percorso in cui hai attivato l’avvio automatico. Se vuoi spostarlo, prima disattiva l’opzione, poi riattivala dalla nuova posizione.

Nascondere la barra, mostrarla o uscire

Con **Nascondi barra LED** la finestra scompare e l’icona rimane nell’area di notifica. Se Windows l’ha inserita tra le icone nascoste, espandi l’elenco, fai clic con il pulsante destro su DriveLED e scegli **Mostra barra LED**.

DriveLED conserva lo stato della barra. All’avvio successivo potrebbe quindi comparire solo l’icona. Per terminare il programma scegli **Esci**. Questa operazione non disattiva l’avvio automatico.

Aprire la guida

Scegli **Guida** dal menu contestuale oppure premi **F1** quando la barra è attiva. DriveLED non dispone di finestre separate per le informazioni sul prodotto o gli aggiornamenti automatici.

Risoluzione dei problemi

Le sezioni seguenti descrivono i sintomi, le cause più comuni e le possibili soluzioni. Per interpretare le spie, vedi Come leggere la barra LED.

La barra LED non è visibile anche se il programma è in esecuzione

Causa. Dopo il comando **Nascondi barra LED**, DriveLED conserva lo stato della barra per l'avvio successivo. Windows può inoltre spostare l'icona di DriveLED tra le icone nascoste.

Soluzione

1. Espandi le icone nascoste nell'area di notifica di Windows.
2. Fai clic con il pulsante destro sull'icona di DriveLED e scegli **Mostra barra LED**.
3. Se la barra è ancora poco visibile, aumenta l'opacità o attiva **Sempre in primo piano** dal menu contestuale. Vedi Posizione e aspetto.

La spia di un'unità non lampeggia mai

Causa. L'unità è inattiva oppure Windows non rende disponibili i contatori per quel tipo di unità. Può accadere con unità virtuali, ottiche e di rete.

Soluzione

1. Apri o copia un file sull'unità e osserva la barra.
2. Controlla che il tipo di unità sia incluso nella visualizzazione scelta (**Mostra altre unità esterne**, **Mostra altri tipi di unità**).
3. Se la spia non lampeggia neppure durante l'accesso, Windows non segnala l'attività dell'unità. Questo da solo non indica un guasto hardware.

Un'unità non compare nella barra

Causa. DriveLED mostra automaticamente le unità fisse. Per quelle rimovibili, di rete, ottiche e virtuali devi abilitare l'opzione appropriata. Le unità scollegate non compaiono.

Soluzione

1. Verifica che l'unità sia collegata e accessibile in Esplora file.
2. Attiva **Mostra altre unità esterne** o **Mostra altri tipi di unità** dal menu contestuale. Vedi Scegliere le unità da visualizzare.
3. DriveLED aggiorna l'elenco quando colleghi o rimuovi un dispositivo. Se l'unità manca ancora, prova a ricollegarla.

Un disco esterno compare anche con «Mostra altre unità esterne» disattivato

Causa. Windows classifica alcuni dischi rigidi esterni come unità fisse, visualizzate automaticamente.

Soluzione. Il comportamento è previsto. L'unità compare in base alla classificazione di Windows.

DriveLED non si avvia più con Windows

Causa. L’avvio automatico usa il percorso in cui si trovava l’eseguibile quando hai attivato l’opzione. Se hai spostato il file, quel percorso non è più valido.

Soluzione

1. Avvia DriveLED dalla nuova posizione.
2. Nel menu contestuale disattiva **Avvia all’accesso**, poi riattivalo. Vedi Avvio e area di notifica.

Una spia rossa rimane accesa

Causa. Il rosso indica una scrittura. Windows, un’applicazione o un processo in background sta scrivendo sull’unità.

Soluzione. Non occorre intervenire su DriveLED. Per individuare il processo che scrive puoi usare O&O VisualDisk, incluso in O&O Defrag, che analizza gli accessi per processo e file. Vedi Come leggere la barra LED.

Domande frequenti

La spia rossa segnala un problema all’unità?

No. La spia rossa segnala le scritture e quella verde le letture. Le spie non indicano lo stato di salute dell’unità. Vedi Come leggere la barra LED.

Perché la barra non compare quando avvio il programma?

Probabilmente era nascosta quando hai chiuso il programma. Cerca l’icona di DriveLED nell’area di notifica, anche tra le icone nascoste, e scegli **Mostra barra LED**. Vedi Risoluzione dei problemi.

Perché vedo un disco esterno anche con «Mostra altre unità esterne» disattivato?

Windows classifica alcuni dischi rigidi esterni come unità fisse, che DriveLED mostra per impostazione predefinita. Vedi Scegliere le unità da visualizzare.

Perché la spia di un’unità non lampeggia mai?

Verifica che l’unità sia in uso e compresa nella visualizzazione selezionata. Per alcune unità virtuali, ottiche o di rete Windows non fornisce i contatori necessari. Una spia spenta non basta per diagnosticare un guasto. Vedi Risoluzione dei problemi.

Se nascondo la barra, il monitoraggio si interrompe?

No. DriveLED rimane attivo nell’area di notifica. Per chiudere il programma scegli **Esci**.

Posso vedere quale applicazione sta scrivendo?

No. DriveLED mostra l’attività di ciascuna unità senza elencare processi e file. Vedi Come leggere la barra LED.

Come posso impedire l’avvio insieme a Windows?

Disattiva **Avvia all’accesso** nel menu contestuale. **Esci** termina solo la sessione corrente. Vedi Avvio e area di notifica.

Assistenza e altri prodotti O&O

Qui trovi i contatti per l’assistenza, le indicazioni sugli aggiornamenti e una panoramica degli altri strumenti O&O.

Assistenza

- **Guida del programma.** Scegli **Guida** dal menu contestuale oppure premi **F1** quando la barra è attiva. La risoluzione dei problemi descrive sintomi, cause e rimedi. Consulta anche le domande frequenti.
- **Assistenza O&O.** Le pagine di assistenza O&O Software offrono altre risorse e un modulo di contatto.

Preparare una richiesta di assistenza

Indica:

- La versione di O&O DriveLED e quella di Windows.
- I passaggi che hanno portato al problema.
- Il messaggio esatto e l’eventuale codice di errore.
- Le unità visualizzate e le opzioni di visualizzazione attive.

Prima di condividere schermate o rapporti, controlla che non contengano etichette delle unità, percorsi di file o altre informazioni sul computer che preferisci tenere riservate.

Licenze e aggiornamenti

Nel catalogo O&O trovi download, descrizioni dei prodotti e informazioni sulle licenze. Se DriveLED è stato distribuito con un altro prodotto O&O, indica anche nome e versione di quel prodotto nella richiesta di assistenza.

DriveLED non offre una finestra per gli aggiornamenti automatici. Scarica le nuove versioni dalla fonte del pacchetto originale oppure insieme al prodotto O&O che include DriveLED.

Altri prodotti O&O

O&O Software offre anche strumenti per il backup, il recupero dei dati, l’ottimizzazione delle unità e l’amministrazione di Windows. Scegli lo strumento adatto al tuo obiettivo. Leggere questo manuale non installa né attiva altri prodotti.

Prodotto	Funzione
O&O Syspectr	Monitoraggio e gestione remota di PC e server
O&O DiskImage	Backup e ripristino di unità e sistemi completi
O&O Defrag	Ottimizzazione delle unità di PC e server
O&O DiskRecovery	Recupero di file eliminati e dati da file system danneggiati
O&O ShutUp10	Controllo delle impostazioni di privacy di Windows
O&O SafeErase	Cancellazione sicura e irreversibile dei file e dello spazio libero

Consulta l’elenco completo dei prodotti O&O.